



JAZZ 311 DIMMERPACK

Spezifikationen



Dreikanaliges Dimmerpack zur Wand- und Trussmontage oder zur mobilen Verwendung. Analog- und DMX-Ansteuerung für den flexiblen Einsatz.

- Jazz 311 Dimmerpack mit 6900W Gesamtleistung
- 1 Schieberegler pro Kreis und 1 Master-Regler
- Ansteuerung über DMX-512 und 0-10V über D-Sub 9pol
- Analoge Master (Kanal 1-3) / Slave (Kanal 4-6) Ansteuerung mit 2 Jazz-Dimmern möglich
- 3 LEDs als Ausgangsanzeige
- 12 werkseitige Chaserprogramme mit Helligkeits- und Geschwindigkeitskontrolle
- LED-Anzeige mit intuitiver Menüführung, DMX-Signalkontrolle
- 1 Schieberegler pro Kreis und 1 Master-Regler
- Absicherung mit C 32A Automat
- Abgang: 3x Schuko
- Gewicht: 4kg

Entsprechend Normen: EN 60669-1/1995, EN 61000-3-2/1995, EN 61000-4-2/1995, EN 55014 /1993
Produktion: TÜV CERT DIN ISO 9001