

MICON E-Serie

BEDIENTABLEAUS



MICON E BEDIENTABLEAUS

SPEZIFIKATIONEN

Für die Bedienung und Steuerung der MICON und PREMIUM Wanddimmer-Serien bietet ELECTRON eine breite Palette an Bedientableaus an.

Es stehen Modelle mit Schiebereglern, Auf/Ab-Tastern und programmierbaren Level-Tastern zur Verfügung. Unterschiedliche Bedientableaus können dank des Easynet-Konzepts parallel zueinander verwendet werden. Die Oberflächen der Tableaus sind aus gebürstetem Edelstahl.

Die Spannungsversorgung erfolgt über die MICON oder PREMIUM Wanddimmer.

Micon Funktionsprinzip



Wandeinbau und Verdrahtung

Für den Wandeinbau sind Einfach- und Doppel-Einbaudosen als Zubehör erhältlich.



Einfachdose



Doppeldose

Die Verdrahtung der Tableaus zum Dimmer kann mit Telefonkabel J-Y(St)Y oder CAT5 Kabel erfolgen. Die maximale Länge vom letzten Tableau zum Dimmer sind 100m. Die Steuerkabel sollten entsprechend den VDE-Richtlinien von Netz- und Lastkabeln getrennt verlegt werden.

Entsprechend Normen: EN 60669-1/1995, EN 61000-3-2/1995, EN 61000-4-2/1995, EN 55014 /1993

Produktion: TÜV CERT DIN ISO 9001

Abmessungen


	1-fach [LxBxT]	2-fach [LxBxT]
Panel	85 x 85 x 32 [mm]	145 x 85 x 32 [mm]
Einbaudose	78 x 80 x 38 [mm]	134 x 80 x 38 [mm]

MICON E Serie

MICON ES 1
1 Schieberegler



MICON EB 1
1 Kanal Auf/Ab Taster




MICON EL 1
1 Kanal Aus/Level A/Level B/An



MICON ES 2
2 Schieberegler



MICON EB 2
2 Kanal Auf/Ab Taster



MICON EL 2
2 Kanal Aus/Level A/Level B/An



MICON ES 3
3 Schieberegler



MICON EB 3
3 Kanal Auf/Ab Taster




MICON EL 3
3 Kanal Aus/Level A/Level B/An




MICON ES 3M
3 Schieberegler plus Master




MICON EB 3M
3 Kanal Auf/Ab Taster plus Master



MICON EL 3M
3 Kanal Aus/Level A/Level B/An plus Master



MICON ES 6
6 Schieberegler



MICON EB 6
6 Kanal Auf/Ab Taster




MICON EL 6
6 Kanal Aus/Level A/Level B/An




MICON ES 6M
6 Schieberegler plus Master



MICON EB 6M
6 Kanal Auf/Ab Taster plus Master



MICON EL 6M
6 Kanal Aus/Level A/Level B/An plus Master



Änderungen ohne Vorankündigung möglich. © 2010 Feiner Lichttechnik GmbH, Dok. Version 3